

45% più leggero della media dei cavi tradizionali da 10,3 mm

19 dB@ 2400 MHz: di gran lunga il più performante cavo da 10,3 mm



# M&P AIRBORNE 10

1.400"

**G U A I N A :**  
in polietilene anti-raggi UV per interrimento e/o uso esterno totale Ø 10,3 mm ± 0,15

## TRECCIA REATTIVA :

85% COPERTURA - 192 fili in alluminio placcato rame realizzati con macchine da 24 spole (invece che 16). Grazie al 50% in più di incroci, garantisce un'eccezionale efficienza di schermatura (SA), reagendo a torsioni e curvature come una molla

## NASTRO: 100% COPERTURA

Primo schermo in rame con uno strato di PE applicato: previene fessurazioni durante la piegatura



**DIELETTRICO :**  
in polietilene espanso ad alta pressione, a T R I P L O S T R A T O . totale Ø 7,3 mm ± 0,05

## CONDUTTORE CENTRALE:

realizzato in alluminio placcato rame - totale Ø 2,78 mm ± 0,05



## ATTENUATION (20°C)

FREQUENZA	dB/100m
1,8 MHz	0,6
3,5 MHz	0,8
7 MHz	1,0
10 MHz	1,2
14 MHz	1,3
21 MHz	1,7
28 MHz	1,9
50 MHz	2,4
100 MHz	3,5
144 MHz	4,2
200 MHz	5,0
400 MHz	7,2
430 MHz	7,6
800 MHz	10,4
1000 MHz	11,8
1296 MHz	13,6
2400 MHz	19,2
3000 MHz	21,6
4000 MHz	25,6
5000 MHz	29,2
6000 MHz	32,8
7000 MHz	35,6
8000 MHz	38,6
10.000 MHz	44,6
12.000 MHz	50,2

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Impedenza @200Mhz:	50 Ohm ± 3
Minimo raggio curvatura:	{ fino a 15 piegature: 103mm { piegatura singola: 65mm
Temperature:	da -45°C a +70°C
Capacità:	74 pF/m ± 2
Velocità di propagazione:	87%
Efficienza di schermatura:	100-2000 MHz >105 dB
Classe di schermatura:	A++
Resistenza conduttore int.:	4,4 Ohm/Km
Resistenza conduttore est.:	12 Ohm/Km
Prova tensione guaina:	8 kV
Peso netto (100m):	7,1 Kg
Potenza MAX di picco:	14.500 WATT
Connettori:	UHF (PL), N, BNC, SMA, TNC, 7/16

SRL	
0,3-600 MHz	>30 dB
600-1200 MHz	>25 dB
1200-2000 MHz	>20 dB

## POWER HANDLING (40°C)

FREQUENZA	MAX P.	FREQUENZA	MAX P.
1,8 MHz	10831 W	430 MHz	944 W
3,5 MHz	8471 W	800 MHz	692 W
7 MHz	6667 W	1000 MHz	610 W
10 MHz	6000 W	1296 MHz	529 W
14 MHz	5180 W	2400 MHz	375 W
21 MHz	4114 W	3000 MHz	333 W
28 MHz	3731 W	4000 MHz	281 W
50 MHz	2939 W	5000 MHz	247 W
100 MHz	2045 W	6000 MHz	220 W
144 MHz	1710 W	7000 MHz	202 W
200 MHz	1440 W	8000 MHz	187 W
400 MHz	992 W	10.000 MHz	161 W

I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI IN OSSERVANZA DELLE NORME:

CEI 46-1 (parametri costruttivi); EN 50117 (efficienza schermatura); CEI EN 50289 (metodi di misura SA); CPR305/11 (EN50575:2014 - DoP number: MP0096)

## PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CAVO

- Le migliori attenuazioni per un cavo da 10,3mm, con 19dB per 100m a 2400Mhz.
- Idoneo all'interramento ed impermeabile.
- Resistente alle intemperie e adatto anche per l'uso esterno.
- Robustezza superlativa e guaina antistrappo.
- Incredibile leggerezza: 45% più leggero rispetto alla media dei cavi da 10,3mm.
- Foltissima treccia da 192 fili che garantisce una drastica riduzione del rumore di fondo.

## SUGGERIMENTI SULLE FREQUENZE

### HF (da 3MHz a 30Mhz)

#### esempio a 14 MHz

**ECCELLENTE** fino a 100m di cavo

**BUONO** fino a 160m di cavo

#### esempio a 28 MHz

**ECCELLENTE** fino a 75m di cavo

**BUONO** fino a 120m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 120m

### VHF (da 30MHz a 300Mhz)

#### esempio a 50 Mhz

**ECCELLENTE** fino a 60m di cavo

**BUONO** fino a 80m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre 80m

#### esempio a 144 Mhz

**ECCELLENTE** fino a 35m di cavo

**BUONO** fino a 60m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 60m

### UHF (da 300MHz a 3000Mhz)

#### esempio a 430 MHz

**ECCELLENTE** fino a 20m di cavo

**BUONO** fino a 30m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 30m

#### esempio a 1296 MHz

**ECCELLENTE** fino a 12m di cavo

**BUONO** fino a 18m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 17m

#### esempio a 2400 MHz

**ECCELLENTE** fino a 8m di cavo

**BUONO** fino a 12m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 12m

\*dati validi per Applicazioni in Potenza (Trasmissione)

\*\*Puoi controllare i WATT e la potenza massima nel datasheet



## PERCENTUALE POTENZA RESIDUA (Efficienza della tratta di cavo)

Data una potenza immessa di valore X (qualsiasi valore espresso in Watt), la potenza effettiva in uscita dal cavo, viene riportata in tabella sottoforma di percentuale residua.

Se per esempio utilizziamo un cavo come il M&P-AIRBORNE 10, immettendo 1000 Watt su una lunghezza di 35m, alla frequenza di 144 MHz, ci rimane il 71.2 % di 1000. Per la potenza massima applicabile, fare riferimento alla Power Handling del cavo in oggetto. Da questi valori sono già stati dedotti i valori di SRL caratteristici di ciascun nostro modello per le rispettive frequenze.

		M&P-AIRBORNE 10 / .400"												
feet		16,4	32,8	49,2	65,6	82	114,8	164	246	328	426,5	524,9	656,2	984,2
meters		5	10	15	20	25	35	50	75	100	130	160	200	300
Lunghezza onda	MHz	Segnale d'uscita effettivo (potenza residua %)												
85.71 m	3,5	98,9	98,0	97,0	96,1	95,1	93,3	90,6	86,2	82,1	77,4	73,0	67,5	55,5
42.85 m	7	98,7	97,4	96,2	95,0	93,9	91,6	88,2	82,9	77,9	72,3	67,1	60,7	47,3
21.42 m	14	98,3	96,8	95,2	93,7	92,2	89,3	85,1	78,6	72,5	65,9	59,8	52,6	38,2
10.71 m	28	97,7	95,6	93,5	91,4	89,4	85,5	80,0	71,6	64,0	56,0	49,0	41,0	26,3
6 m	50	97,1	94,4	91,8	89,2	86,7	82,0	75,3	65,4	56,8	47,9	40,5	32,3	18,3
2 m	144	95,2	90,7	86,4	82,3	78,4	71,2	61,6	48,3	37,9	28,3	21,2	14,4	5,4
69 cm	430	91,5	83,8	76,8	70,3	64,4	54,0	41,5	26,8	17,2	10,1	5,9		
23.1 cm	1296	84,9	72,5	61,9	52,8	45,1	32,8	20,3	8,9	3,7				
12.5 cm	2400	78,6	62,7	49,9	39,7	31,5	19,7	9,4						
10 cm	3000	76,4	59,2	45,8	35,4	27,3	16,0	6,7						
7.5 cm	4000	72,9	53,9	39,7	29,2	21,3	11,1	3,7						
6 cm	5000	69,5	49,1	34,5	24,1	16,6	7,5							
5 cm	6000	66,6	45,0	30,2	20,1	13,1	5,1							
3.75 cm	8000	61,0	38,0	24,4	13,7	7,7								
3 cm	10.000	49,8	25,8	11,4										
2.5 cm	12.000	46,1	21,5	7,7										

## M&P-AIRBORNE 10 / .400" Power Handling/Temperature (in Corrente Continua)

Wave length	MHz	Temperature C° / F°										WATT
		-10 / 14	-5 / 23	0 / 32	10 / 50	20 / 68	30 / 86	40 / 104	50 / 122	60 / 140	70 / 158	
166.66 m	1,8	13300	13300	13300	13300	12900	12174	10831	9239	7647	6065	
85.71 m	3,5	13112	12672	12299	11520	10605	9521	8471	7225	5980	4744	
42.85 m	7	10320	9973	9680	9067	8347	7493	6667	5687	4707	3733	
30 m	10	9288	8976	8712	8160	7512	6744	6000	5118	4236	3360	
21.42 m	14	8018	7749	7521	7045	6485	5822	5180	4418	3657	2901	
14.28 m	21	6369	6155	5974	5595	5151	4624	4114	3509	2905	2304	
10.71 m	28	5775	5581	5417	5074	4671	4193	3731	3182	2634	2089	
6 m	50	4549	4396	4267	3997	3679	3303	2939	2507	2075	1646	
3 m	100	3166	3060	2970	2782	2561	2299	2045	1745	1444	1145	
2.08 m	144	2647	2558	2483	2326	2141	1922	1710	1459	1207	958	
1.5 m	200	2229	2154	2091	1958	1803	1619	1440	1228	1017	806	
75 cm	400	1535	1484	1440	1349	1242	1115	992	846	700	555	
69 cm	430	1461	1412	1370	1283	1181	1061	944	805	666	528	
37.5 cm	800	1072	1036	1005	942	867	778	692	591	489	388	
30 cm	1000	945	913	886	830	764	686	610	520	431	342	
23.1 cm	1296	820	792	769	720	663	595	529	452	374	296	
12.5 cm	2400	581	561	545	510	470	422	375	320	265	210	
10 cm	3000	516	499	484	453	417	375	333	284	235	187	
7.5 cm	4000	435	421	408	383	352	316	281	240	199	158	
6 cm	5000	382	369	358	335	309	277	247	210	174	138	
5 cm	6000	340	328	319	299	275	247	220	187	155	123	
4.2 cm	7000	313	303	294	275	253	227	202	173	143	113	
3.75 cm	8000	289	279	271	254	234	210	187	159	132	104	
3.3 cm	9000	269	260	252	236	217	195	173	148	122	97	
3 cm	10.000	250	242	234	220	202	181	161	138	114	90	

## APPLICAZIONI GENERICHE DEL CAVO

- Amateur Radio
- Antenna
- Antenna Analyzer
- Broadcast Radios
- CB Radio (Banda Cittadina)
- CB Radio Scanner
- Carico fittizio
- Camper
- Comunicazioni Aeree
- Comunicazioni mobili Terrestri
- Comunicazioni mobili Marittime
- Comunicazioni Militari
- Ponti Radio
- Mobile Transmission Applications (Auto, Furgoni, Roulette, Camion, etc.)
- Moon Bouncing Trasmission EME
- Network Analyzer
- Palmare / Radio portatile (Walkie Talkie - PMR)
- Radar
- Radio Astronomia and Telescopio
- Radio Meteorologica
- Radio Satellite
- Ricevitori radio
- Router (connessioni)
- Scanner
- Switch (connessioni)
- SWR Meter
- Trasmettitori
- Tuner (connessioni)

\*Vedi "Frequenze suggerite" per una corretta correlazione

## CAVETTI PREASSEMBLATI

NON HAI TEMPO PER ASSEMBLARE I CONNETTORI DA SOLO?  
SCEGLI I NOSTRI CAVETTI PRE-CONNETTORIZZATI, PRODOTTI IN FABBRICA E  
TESTATI A LABORATORIO UNO AD UNO !



## ACCESSORI UTILI



SPECIALI FORBICI SPELACAVI



VELCRO ADESIVO  
RIUTILIZZABILE



GEL LUBRIFICANTE



M&P T-SHIRT



SVOLGITORI PER MATASSE E BOBINE



# CONNETTORI per Cavi Coassiali da 10,3mm

**EVO**lution



## UHF (PL-259) Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/35SWUllkVjw>

Code:  
CO.UHF.10M-S EVO



## UHF (PL-259) Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/vVuTp\\_wYSio](https://youtu.be/vVuTp_wYSio)

Code:  
C.UHF.BROAD50F-S



## “UHF” Maschio Angolare 90°

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/qQoZT4TqF4w>

Code:  
C.UHF.BROAD50-M90



## PL-259 standard

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/DWlKgI62M\\_8](https://youtu.be/DWlKgI62M_8)

Code:  
C.BROAD.PL259



## “N” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/c6Z8jHE3gC4>

Code:  
CO.N.10M-S



## “N” Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/P18ViE8Exhk>

Code:  
C.N.BROAD50-FS



## “N” Maschio senza saldatura

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/SexpyfQn6Y>

Code:  
C.N.BROAD50-SL



## “N” Femmina senza saldatura

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/RJdiLYrtpBk>

Code:  
C.N.BROAD50-FSL



## “N” Maschio Angolare 90°

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/8NY0a-v7h74>

Code:  
C.N.BROAD50-M90

## CONNETTORI per Cavi Coassiali da 10,3mm



### “N” Maschio a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/sggjEZKue8k>

Code:

C.N.BROAD50-MCR



### “N” Femmina a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/9l9cDznJlo>

Code:

C.N.BROAD50-FCR



### “BNC” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/tsaUjVnlPkl>

Code:

C.BNC.BROAD50-M



### “BNC” Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/46SLt5mODjg>

Code:

C.BNC.BROAD50-FS



### “TNC” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/A-ayPwR-epY>

Code:

C.TNC.BROAD50-MS



### “TNC” Maschio a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/X1QgKRtlesk>

Code:

C.TNC.BROAD50-CR



### “SMA” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/whXmqoRqj\\_o](https://youtu.be/whXmqoRqj_o)

Code:

C.SMA.UF10M-S



7/16

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/CK1zZ7Agj4U>

Code:

C.7-16.10M-S

## DISSIPATORE DI CALORE

Da accoppiare ai nostri connettori “N” o “UHF”, il Dissipatore di Calore rappresenta un'estensione per la vita operativa del tuo prezioso cavo, nonché una maggiore omogeneità delle sue prestazioni negli ambienti più caldi.

I benefici saranno ancora più evidenti a coloro che utilizzano amplificatori lineari ad alta potenza per periodi prolungati (es. durante i contest).

